

Gli insiemi di macchine

Un caso complesso ma abbastanza frequente di applicazione della Direttiva Macchine, si verifica quando si assembla o si modifica una linea di produzione che, nell'ambito della direttiva, è classificata come "macchina" ed è pertanto soggetta alle stesse prescrizioni.

Secondo la Direttiva 2006/42/CE, due o più macchine costituiscono un insieme quando:

- sono assemblate insieme per una specifica applicazione, come nel caso della produzione di un determinato prodotto;
- sono funzionalmente collegate, per cui l'operazione di una macchina influisce sulle macchine precedenti o successive;
- le macchine dell'insieme sono coordinate da un sistema di controllo comune.

Leggi anche: [Obblighi del Distributore nella Direttiva Macchine](#)

Due o più macchine in cascata, che funzionano in modo indipendente, non costituiscono un insieme.

Gli insiemi di macchine erano già considerati tali dalla precedente Direttiva 98/37/CEE.

INSIEME DI MACCHINE



La marcatura CE delle singole macchine non è sufficiente a garantire la conformità dell'insieme, perché ai rischi delle singole macchine si aggiungono quelli derivanti dall'interfacciamento, che le rende solidali ai fini dell'applicazione prevista.

Gli insiemi devono pertanto essere dichiarati conformi alle direttive pertinenti, essere marcati CE, essere corredati di un fascicolo tecnico comprendente la valutazione dei rischi, della dichiarazione di conformità e di un manuale di istruzioni.

Chi è responsabile dell'assemblaggio di una linea di produzione?

La persona che costituisce un insieme di macchine è considerata il

costruttore dell'insieme, ed è responsabile di assicurare che l'intero sistema sia conforme ai [requisiti di sicurezza e salute](#) previsti dalla [Direttiva Macchine](#) e delle altre direttive applicabili.

Questa persona può essere l'utilizzatore dell'impianto, se esegue in proprio l'assemblaggio o le modifiche a un impianto esistente, oppure un assemblatore esterno, al quale viene demandata la realizzazione dell'insieme complessivo o la modifica di una linea preesistente.

Leggi anche: [Una Macchina immessa sul mercato in un paese entrato a far parte della Comunità Europea, dopo l'entrata in vigore della Direttiva macchine necessita di marcatura?](#)

Applicazione direttiva EMC in un insieme di macchine

La [dichiarazione di conformità](#) relativa alla [Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC](#) è prescritta per le singole apparecchiature assemblate, ma non è richiesta per le installazioni fisse, quale una linea di produzione completa.

Nella pratica sono rilevanti i seguenti casi:

- linea nuova realizzata con macchine nuove e [quasi-macchine](#)
- linea nuova realizzata con macchine e quasi-macchine nuove, più

Esempio di applicazione della direttiva macchine

macchine usate provenienti o meno dall'UE (Trasferimento)

- aggiunta o sostituzione di una o più macchine su linea preesistente,
antecedente o successiva alla data di attuazione della marcatura CE